

# INSAFE AIR

Détecteur de monoxyde de carbone



## ■ FIABILITÉ

- > Capteur électrochimiques de nouvelle génération avec une autonomie de 10 ans
- > Chaque détecteur est testé individuellement avant sa mise sur le marché

## ■ DESIGN

- > Détecteur élégant conçu pour s'intégrer dans chaque intérieur
- > Discret et compact : INSAFE ne mesure que 3 cm d'épaisseur

## ■ AUTONOMIE

- > Maintenance réduite : 10 ans d'autonomie de la pile
- > Coût de revient sur 10 ans inférieur à la plupart des détecteurs du marché



Pile longue durée - Autonomie 10 ans\*

# INSAFE AIR

## Détecteur de monoxyde de carbone

### ■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### Principe de fonctionnement

Détecteur de monoxyde de carbone par capteur électrochimique

#### Alimentation

> Pile lithium intégrée et scellée

**Autonomie de la pile : 10 ans\***

**Durée de vie du capteur : 10 ans**

**Puissance acoustique : > 85 dB à 1 m**

### ■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

**Dimensions :** L 105 mm x l 105 mm x H 30 mm

**Poids net :** 125 g (pile et embase comprises)

#### Conditions d'utilisation

> Environnement domestique intérieur

> Température : -10°C à + 40°C

> Hygrométrie : de 15% RH à 95% RH

#### Type de montage

Mur ou pose-libre grâce à son support amovible (inclus)

#### Témoin de fonctionnement

> Led Verte : Alimentation

> Led Orange : Défaut appareil

> Led Rouge : Danger monoxyde

### ■ FONCTIONS DE BASE

> Alarme

> Avertisseur de pile faible

> Test manuel de fonctionnement du détecteur

### ■ FONCTIONS ÉVOLUÉES

> Auto-Test de fonctionnement (toutes les 3 min.)

> Avertisseur de fin de vie du détecteur

> Mise en pause du détecteur (5 min)

> Mise en pause de l'alarme pile faible (8 h)

#### Utilisation simplifiée

> 1 bouton unique pour piloter toutes les fonctions

### ■ RÉFÉRENCE ARTICLE

INSAFE Air

### ■ CONTENU DU COFFRET

> 1 détecteur INSAFE Air

> 1 support d'installation mural

> 1 support amovible pour pose libre

> 2 vis et chevilles nylon

> 1 manuel d'utilisation

### ■ CERTIFICATION

Certificat CE

### ■ NORME / RÉFÉRENTIEL

EN 50291

### ■ GARANTIE

5 ans



\* Pile incluse. Se reporter aux termes du manuel utilisateur

nexelec

[www.insafe.io](http://www.insafe.io)

D437-A\_FR Designed in France

CE

EN50291 - 1 : 2010  
EN50291 - 1/A1 : 2012